

Время батарейной поддержки Powerware 9150

РW9150 с встроенными стандартными батареями, кол-во элементов 2x144

Комплект	1 кВА	2 кВА	3 кВА	4 кВА	5 кВА	6 кВА
РW9150+встроенные	170 мин	85 мин	55 мин	40 мин	30 мин	24 мин
РW9150 + А	7 ч	3,5 ч	130 мин	95 мин	72 мин	60 мин
РW9150 + В	11 ч	6 ч	3,5 ч	160 мин	125 мин	100 мин
РW9150 + А + В	17 ч	8,5 ч	5,5 ч	4 ч	3 ч	140 мин
РW9150 + 2 * В	22 ч	11 ч	7 ч	5 ч	4 ч	3 ч
РW9150 + 2 * В + А	28 ч	14 ч	9 ч	6,5 ч	5 ч	4 ч
РW9150 + 3 * В	35 ч	17 ч	11 ч	8 ч	6 ч	5ч
Комплект	7 кВА	8 кВА	10 кВА	12 кВА	14 кВА	15 кВА
РW9150+ встроенные	20 мин	17 мин	13 мин	10 мин	8 мин	7 мин
РW9150 + А	50 мин	40 мин	30 мин	25 мин	20 мин	18 мин
РW9150 + В	82 мин	70 мин	50 мин	40 мин	35 мин	30 мин
РW9150 + А + В	120 мин	100 мин	75 мин	60 мин	50 мин	45мин
РW9150 + 2 * В	2,5 ч	135 мин	100 мин	80 мин	65 мин	60 мин
РW9150 + 2 * В + А	200 мин	170 мин	130 мин	100 мин	80 мин	75 мин
РW9150 + 3 * В	4 ч	3,5 ч	160 мин	120 мин	100 мин	90 мин

РW9150 с встроенными стандартными батареями, кол-во элементов 2x96

Модель	1 кВА	2 кВА	4 кВА	6 кВА	8 кВА	10 кВА
РW9150	100 мин	50 мин	23 мин	14 мин	10 мин	7 мин

РW9150 с встроенными 10-летними батареями

Модель	1 кВА	2 кВА	3 кВА	4 кВА	5 кВА	6 кВА
РW9150 + встроенные	210 мин	105 мин	68 мин	50 мин	37 мин	30 мин
РW9150 + L	8,5 ч	4 ч	165 мин	120 мин	90 мин	72 мин
РW9150 + XL	14 ч	7 ч	4 ч	200 мин	150 мин	120 мин
РW9150 + L + XL	21 ч	10 ч	6,5 ч	4,5 ч	3,5 ч	3 ч
РW9150 + 2 * XL	28 ч	14 ч	9 ч	6 ч	5 ч	4 ч
РW9150 + 2 * XL + L	35 ч	17 ч	11 ч	8 ч	6 ч	5 ч
РW9150 + 3 * XL	42 ч	21 ч	13 ч	9,5 ч	7,5 ч	6ч
Мощность	7 кВА	8 кВА	10 кВА	12 кВА	14 кВА	15 кВА
РW9150 + встроенные	25 мин	20 мин	16 мин	13 мин	11 мин	9 мин
РW9150 + L	60 мин	50 мин	40 мин	30 мин	25 мин	23 мин
РW9150 + XL	100 мин	85 мин	65 мин	52 мин	43 мин	40 мин
РW9150 + L + XL	145 мин	125 мин	95 мин	75 мин	60 мин	55мин
РW9150 + 2 * XL	195 мин	165 мин	125 мин	100 мин	82 мин	75 мин
РW9150 + 2 * XL + L	4 ч	3,5 ч	160 мин	125 мин	105 мин	95 мин
РW9150 + 3 * XL	5 ч	4 ч	195 мин	150 мин	125 мин	115 мин

Спецификация батарей:

Батарея	Емкость	Кол-во	Размеры, ШxГxВ, мм	Вес, кг
Встроенные станд.	7 Ач 12 В	32/48	-	-
Батарея А	7 Ач 12 В	48	400 x 700 x 710	180
Батарея В	2 x 7 Ач 12 В	2 x 48	400 x 700 x 710	315
Встроенные 10-летние	7,3 Ач 12 В	42	-	-
Батарея L, 10-летняя	7,3 Ач 12 В	42	400 x 700 x 710	170
Батарея XL, 10-летняя	2 x 7,3 Ач 12 В	2 x 42	400 x 700 x 710	290

Обозначения в таблицах:

А = РW9150-ВАТI-A; В = РW9150-ВАТI-B
 L = РW9150-ВАТI-L; XL = РW9150-ВАТI-XL